

DCN-FMICB 嵌入式话筒控制面板



- ▶ 时尚流行的设计 (IF 大奖)
- ▶ 话筒开/关按钮
- ▶ 彩色状态指示灯环

话筒控制面板经由其中一个 RJ11 控制输入接口连接至双代表接口 (DCN-DDI)。

基本功能

控件和指示灯

- 一个话筒控制按钮
- 话筒按钮周围的三种颜色发光环可显示以下状态：
 - 红色 - 话筒处于激活状态
 - 红色闪烁* - 已到达发言时间的最后一分钟
 - 绿色 - 代表已列入请求发言名单
 - 绿色闪烁* - 代表排在请求发言名单中的第一位，即将成为下一位发言者
 - 黄色闪烁* - 代表已列入笔记簿，无需操作人员干预即可控制其话筒

*仅在具有 PC 控制软件时才可使用。

互连组件

- 两个 RJ11 连接器：一个用于连接至双代表接口 (DCN-DDI)，一个用于环路布线

技术规格

机械

安装

卡在厚度为 2 毫米的金属板上，或与 DCN-FCOUP 接头和 DCN-FEC 端帽配合使用以安装在任何表面上

尺寸 (高 x 宽 x 深)

40 x 50 x 50 毫米
(1.57 x 1.97 x 1.97 英寸)

重量

200 克 (0.44 磅)

颜色

银白色 (RAL 9022)

订购信息

DCN-FMICB 嵌入式话筒控制面板
嵌入式安装，银白色

DCN-FMICB

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3109室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港沙田安心街11号5楼
华顺广场506-507室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
marketing.st@cn.bosch.com
www.boschsecurity.com.hk

Represented by